



取付寸法詳細図 (正面図)

使用機器	型名	保護端子数	AC100V用保安器	重量
	FZL116-K1-80L-T	80	なし	12.3kg
	FZL116-K1-120L-T	120		12.8kg

仕 様

- (1) 自動火災報知設備誘導雷サージ保護用避雷ユニット
- (2) 適用機種：受信機 (P型、R型)、中継器、端末など
- (3) 使用温度範囲：-20~60℃ (結露なきこと)
- (4) 主材：t1.2 (パネル)、t1.6 (本体)、鋼板
- (5) 仕上：焼付塗装 ノーミホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- 【信号ケーブル・接地用】※JIS C 5381-21:2014 準拠
- (6) 挿入損失DC~150kHz (110Ω) : 0.5dB以下
- (7) 最大連続使用電圧Uc : DC60V
- (8) 電圧防護レベルUp : (接地間) 500V以下
(線間) 500V以下
- (9) インパルス耐久性：
カテゴリC2 (接地間) 8/20μs 10kA
(線間) 8/20μs 5kA
カテゴリD1 (接地間) 10/350μs 5kA
- (10) ヒューズ定格動作温度：128℃

FZL116-K1-80/120L-T型
避雷ユニット
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	3	コインキー	5	社銘板		
2	パネル	4	装置銘板				

図番 FZL6152 ③

能美防災株式会社