



取付寸法図 (正面)

使用機器			
型名		FYZ011B-12	FYZ011B-35
消費電力(最大)		90VA	160VA
電池容量		1.2Ah	3.5Ah
外部機器 接続個数	ベル電源用	ベルのみ B-, BC	288個 (2.88A)
		ベル+表示灯 B-, BC PU, PV	60個 (0.6A) 114個 (2.4A)
( ) 内は 電流値	表示灯電源用	PL1, PL2	137個 (2.88A)
	P型2級受信機用 予備電源	B+, B- PU, PV	1台 42個 (0.9A)
質量		約7kg	約11kg

- 注意)
- ① 接続数は停電後10分作動を示します。
  - ② ベルはDC24V、10mA、表示灯は24V、21mAを使用。
  - ③ P型2級受信機の該当機種は、BA-6, 7, 8 (回路記号)です。
  - ④ FYZ011B-35型は表示灯専用です。

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	交流電源灯	4	パネル止めネジ	7	装置銘板
2	電池試験スイッチ	5	パネル	8	取扱銘板
3	電圧計	6	キャビネット		

仕 様

- (1) 種別：電源函 (壁掛, 露出型)
- (2) 主電源：AC100V、50/60Hz
- (3) 予備電源：ニッケル・カドミウム蓄電池  
容量は別表参照
- (4) 回路電圧：(ベル回路) DC24V  
(表示灯回路) AC24V、停電時DC24V
- (5) 消費電力：別表参照
- (6) 外部接続機器個数：別表による
- (7) 使用温度範囲：0°C~40°C
- (8) 主材：鋼板 t 1.2
- (9) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)  
(マンセルN 8.7半ツヤ近似色)
- (10) 質量：別表参照

FYZ011B-12/35型

電源函, 露出型

外 観 図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番 FYZ6057 1

能美防災株式会社