



取付寸法詳細図（正面図）

仕 様

- (1) 種別：P型2級火災受信機、露出、壁掛型、蓄積式
- (2) 国検型式番号：受第2022~4号
- (3) 主電源：AC100V, 50/60H
- (4) 予備電源：密閉型ニッケルカドニウム電池 (DC24V 0.1Ah)
- (5) 回路電圧：DC48V (蓄電池充電回路)  
DC24V (感知器回路, 地区音響回路)  
DC15V (火災灯回路, 火災移報リレー回路)  
DC 5V (マイコンおよびIC回路)
- (6) 消費電力：監視時 最大約10VA  
作動時 最大約13VA
- (7) 接続機器個数：  
非蓄積型煙感知器30個  
熱感知器（接点式）制限無し  
熱感知器（FDPJ213-DW-X）27個まで  
地区音響装置4個（DC24V, 10mAベル）  
LED表示灯4個（AC/DC24V, 15mA）
- (8) 公称蓄積時間：60秒（煙感知器60秒, 熱感知器10秒）
- (9) 主音響装置：電子ブザー内蔵（連続音）
- (10) 使用温度範囲：0℃~40℃（結露なきこと）
- (11) 終端抵抗：10kΩ, 1/2W
- (12) 外部配線抵抗：感知器線（L、C線）往復50Ω以下
- (13) 主材：本体, パネル：自己消火性樹脂  
(マンセルN7.5相当)  
取付板：鋼板 t 1.2
- (14) 質量：1,440g

FAP230A-1L型  
P型2級火災受信機 1回線  
(蓄積式、予備電源内蔵)

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	交流電源灯 (緑)	5	蓄積中灯 (赤)	9	操作部	13	取付板
2	予備電源灯 (緑)	6	火災試験スイッチ	10	音響孔	14	機器シール
3	火災灯 (赤)	7	予備電源試験スイッチ	11	パネル	15	合格証票
4	断線灯 (赤)	8	火災復旧スイッチ	12	本体		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	FAP60097		◇0
能美防災株式会社			