



使用機器	型名	最大回線数 (地区窓数)	防排煙最大 回線数	地区窓 配列記号	移報※ 接点数
	FCSJ106N-B1-10LM	10	5	b	25
	FCSJ106N-B1-15LM	15	10	b, c	25
	FCSJ106N-B1-20LM	20	10	b~d	25
	FCSJ106N-B1-30L/LM	30	20	a, b	25
	FCSJ106N-B1-30LT	30	20	a, b	65
	FCSJ106N-B1-40L/LM	40	20	a~d	25
	FCSJ106N-B1-40LT	40	20	a~d	65

※20点まで(5点ごと)地区音響区有電圧移報出力として使用可

仕様

- 自動火災報知設備
- (1) 種別; P型1級複合火災受信機(蓄積式)
 - (2) 国検型式番号; 受第2023~15号
 - (3) 自主評定マーク使用許可番号; A-23-4
 - (4) 主電源; AC100V±10%, 50/60Hz
 - (5) 予備電源; 密閉形蓄電池内蔵 DC24V 3.5Ah
 - (6) 回路電圧;
 - [感知器, 表示機回路] DC24V (定電圧)
 - [地区音響, 自動閉鎖装置] DC24V (全波整流)
 - [制御, 表示回路] DC5V, 3.3V (定電圧)
 - [表示灯回路] AC24V
 - [蓄電池充電回路] DC48V (半波整流)
 - (7) 消費電力; 警戒時最大約 60VA
作動時最大約 210VA
 - (8) 非蓄積型煙感知器;
 - 機器
 - 終端抵抗 10kΩ; 30個/1回線
 - 終端抵抗 20kΩ; 12個/1回線
 - CRE (コンデンサ式終端器); 30個/1回線
 - 最大非蓄積型煙感知器;
 - 終端抵抗 10kΩ; 回線数×30個/受信機
 - 終端抵抗 20kΩ; 回線数×12個/受信機
 - CRE (コンデンサ式終端器); 回線数×30個/受信機
 - 地区音響; 45個 (DC24V, 10mAペル)
 - 表示灯; 14個 (30V, 2Wランプ)
 - 56個 (24V, 15mA LED)
 - (9) 自動閉鎖装置; 2A/受信機
 - (10) 公称蓄積時間; 60秒
蓄積時間 熱感知器; 10秒 煙感知器; 60秒
 - (11) 主音響装置; 音声警報, 後続再鳴動方式
 - (12) 使用温度範囲; 0℃~40℃
 - (13) 使用湿度範囲; 20%~85% (RH) (結露なきこと)
 - (14) 外部配線抵抗; 往復50Ω以下
 - (15) 主材; t1.6 (本体), t1.2 (パネル) 鋼板
 - (16) 仕上; 焼付塗装 ノーミホワイト (NW)
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
 - (17) 質量; 10L~20L; 約24kg 30L~40L; 約27kg
注) 蓄積式感知器は接続できません。

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	装置名称	18~	諸表示灯1~5 (赤)	33	一括遮断スイッチ灯 (赤)	41	消火栓遮断スイッチ灯 (赤)	56	実行スイッチ灯 (赤)
2	地区窓 (M12シリーズ)	22			一括遮断スイッチ		消火栓遮断スイッチ		実行スイッチ
3	地区灯 (赤)	23	火災灯 (赤)	34	復旧スイッチ灯 (黄)	42	防排煙遮断スイッチ灯 (赤)	57	電話ジャック
4	スイッチ操作部	24	蓄積中灯 (赤)		復旧スイッチ		防排煙遮断スイッチ		
5	スイッチカバー	25	発信機灯 (青)	35	火災・他試験スイッチ灯 (赤)	43~	オプションスイッチ灯1~5 (赤)		
6	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)	26	液晶表示部 (LCD)		火災・他試験スイッチ	47	オプションスイッチ1~5		
7	キャビネットパネル	27	ガイドスイッチ灯 (赤)	36	予備電源試験スイッチ灯 (赤)	48	防排煙起動/復帰スイッチ灯 (赤)		
8	キャビネット本体		ガイドスイッチ		予備電源試験スイッチ		防排煙起動/復帰スイッチ		
9	音響孔	28	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	37	蓄積解除スイッチ灯 (赤)	49	地区音響一斉鳴動スイッチ灯 (赤)		
10	交流電源灯 (青緑)		この機器の音を止めるスイッチ		蓄積解除スイッチ		地区音響一斉鳴動スイッチ		
11	スイッチ注意灯 (赤)	29	館内のベル音を止めるスイッチ灯 (赤)	38	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)	50	設定/確認スイッチ灯 (赤)		
12	非常放送灯 (赤)		館内のベル音を止めるスイッチ		自動/試験復旧スイッチ		設定/確認スイッチ		
13	電話灯 (赤)	30	この機器の音 連続停止灯 (赤)	39	火災代表遮断スイッチ灯 (赤)	51	↑ (上) スイッチ		
14	異常灯 (黄)	31	館内のベル音 連続停止灯 (赤)		火災代表遮断スイッチ	52	↓ (下) スイッチ		
15	操作無効灯 (赤)	32	メニュー (保守) スイッチ灯 (赤)	40	非常放送遮断スイッチ灯 (赤)	53	← (左) スイッチ		
16	消火栓灯 (赤)		メニュー (保守) スイッチ		非常放送遮断スイッチ	54	→ (右) スイッチ		
17	連動用感知器灯 (赤)					55	戻るスイッチ		

FCSJ106N-B1-10~40L/LT/LM型
P型1級複合火災受信機 外観図
蓄積式, 露出・壁掛型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 $\frac{1}{2}$

図番 FCSJ80132 \diamond

能美防災株式会社