

※本器は、	遅延時間が2秒で、	連動操作盤1	回線当りの接続個数を5個
までとし	、最終中継器まで の の の の の の の の の の の の の)作動時間を1	0秒以内としてください。

番号	名	称	番号	名	称	番号	名	称	番号	名	称	
1	カバープレート	(付属品)	4	本体(連動中継	8)	6	中形四角アウト	レットボックス浅形				
2	取付ビス、M4	丸皿(付属品)	5	塗代力バー			(JIS C 8	3340)				屵
3	リード線(6本)		(JIS C 834	40⑤)	7	自主評定マー	ク				

(1)種別;自動閉鎖装置順次送り用


仕

- (2) 自主評定マーク使用許可番号; B-01-16
- (3) 定格電圧; DC24V(全波整流)
- (4) 定格電流; 20mA
- (5) 使用電圧範囲; DC16V~DC35V
- (6) 遅延時間;2秒
- (7) 切替器接点容量; DC30V、2A
- (8) 使用温度範囲; -10℃~40℃
- (9) 使用リード線;80℃耐熱電線

長さ250mm、0.75mm

(入力電源側) 赤、白、青 各1本

(自動閉鎖装置側) 橙、茶、黄 各1本



STL055型

連動中継器(切換器)

外 観 図

発 行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 |

STL6025

能美防災株式会社