



仕 様

- (1) 種別；光電式分離型感知器（FDG213A型シリーズ）用保護枠
- (2) 主材；SPCC t1.2  
(マンセル5Y8.5/1相当)
- (3) 適合ボックス；JIS C 8340  
2個用スイッチボックス
- (4) 重量；約1.1kg
- (5) 取付方法；  
光電式分離型感知器を壁取付ボックスに取り付け、光軸を調整後、感知器の光軸をさえぎらない位置に保護枠を壁面に取り付けて下さい。

(注) 感知器の角度調整範囲は、上に15°、下に6°  
左右18°（ボックス埋込時は上に12°、下に4°、左右15°）以内として下さい。

FZP014型

保護枠（光電式分離型感知器用）

外 観

発行 技術部管理課 縮尺 /

番 FZP6147 0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	3	取付穴（4-φ10）	5	アプセットボルト（M4）
2	光電式分離型感知器	4	露出ボックス		