



仕 様			
(1) 自動火災報知設備誘導雷サージ保護用 アレスタユニット			
【信号ケーブル・接地用】※JIS C 5381-21:2014 準拠			
(2) 適応機種：受信機（P型、R型）、中継器、端末など			
(3) 挿入損失 DC~150kHz（110Ω）；Q5dVBI/T			
(4) 最大連続使用電圧U _c ；DC60V			
(5) 電圧防護レベルU _p ；（接地間）500V以下 （線 間）500V以下			
(6) インパルス耐久性； カテゴリC2（接地間）8/20μs 10kA （線 間）8/20μs 5kA カテゴリD1（接地間）10/350μs 5kA			
(7) ヒューズ定格動作温度；128℃			
(8) 使用温度範囲；-20℃~60℃			
(9) 使用湿度範囲；90%以下（結露なきこと）			
(10) 接続機器数；ダイオードユニット10枚（最大）			
(11) 質量；約270g			
FZL016-A型 アレスタユニット 外観図			
発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	FZL6149		1
能美防災株式会社			