

			GKF06993		'21. 3	
					仕 様 (1) 自動火災報知設備誘導雷サージ保護用避雷ユニット (2) 適用機種：受信機（P型、R型）、中継器、端末など (3) 使用温度範囲：-10～60℃（結露なきこと） (4) 主材：t 1.2、鋼板 (5) 仕上：焼付塗装 ノーミホワイト（NW）（マンセルN8.7半ツヤ近似色） (6) 質量：約7.0kg 【信号ケーブル・接地用】※JIS C 5381-21:2014 準拠 (7) 挿入損失DC～150kHz（110Ω）：0.5dB以下 (8) 最大連続使用電圧Uc：DC60V (9) 電圧防護レベルUp：（接地間）500V以下 （線間）500V以下 (10) インパルス耐久性： カテゴリC2（接地間）8/20μs 10kA （線間）8/20μs 5kA カテゴリD1（接地間）10/350μs 5kA (11) ヒューズ定格動作温度：128℃ 【電源ライン用】※JIS C 5381-1:2004（クラスⅡ） 準拠 (12) 定格周波数：50/60Hz (13) 耐電圧：AC1200V1分間（線路-ケース間） (14) 直流放電開始電圧：相 間：351～429V（*1） 接地間：850～1200V（*2） (15) インパルス保護性能（*3） ノーマルモード：1000V以下 コモンモード：2500V以下 (16) 電流耐量：8/20μs 10kA（*4） (17) 温度ヒューズ定格：112℃（温度ヒューズ） FZLJ001-R-40LC型 避雷ユニット 外観図 発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ 図番 FZLJ6201 ③ 能美防災株式会社	

*1 V_{1mA} にて測定
 *2 100V/s にて測定
 *3 インパルス電圧波形 1.2/50μs 10kV印加時の値を示す。
 *4 合計値を示す。