



取付寸法図 (正面)

\*扉を90°程度開くための寸法

別表

型名		FYZ011C-05	
外部機器接続個数	ベル用	BKF (+), BKC (-)	108個 [1.08A]
[ ]内は電流値	表示灯用	PL1, PL2	72個 [1.08A]

注意)

- ① 接続数は停電後10分作動を示します。
- ② ベルはDC24V, 10mA、表示灯は24V, 15mAを使用。

仕 様

- (1) 種別：電源函 (壁掛, 露出型)
- (2) 主電源：AC100V、50/60Hz
- (3) 予備電源：ニッケル・カドミウム蓄電池  
DC24V, 0.45Ah
- (4) 回路電圧：(ベル回路) DC24V (全波整流)  
(表示灯回路) AC24V、停電時DC24V (PL1, 2使用時)
- (5) 消費電力：最大60VA
- (6) 外部接続機器個数：別表による
- (7) 使用温度範囲：0~40℃
- (8) 使用湿度範囲：20~85% (RH) (結露なきこと)
- (9) 主材：鋼板 t 1.2
- (10) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)  
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- (11) 質量：約4kg

FYZ011C-05型

電源函, 露出型

外 観 図

発行 第1技術部以報管理課 縮尺 ㄨ

図番

FYZ6062



能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	交流電源灯	4	予備電源試験スイッチ	7	キャビネット		
2	予備電源灯	5	パネル止めネジ				
3	予備電源異常灯	6	パネル				