



取付寸法図 (正面)

別表

使用機器チェック欄		
型名	FYZ011C-12	FYZ011C-35
消費電力 (最大)	90VA	160VA
電池容量	1.2Ah	3.5Ah
外部機器接続個数	ベル用 288個 [2.88A]	
[ ]内は電流値	表示灯用 192個 [2.88A]	133個 [2.0A] ×3系統
質量	約7kg	約11kg

注意

- ①接続数は停電後10分作動を示します。
- ②ベルはDC24V、10mA、表示灯は24V、15mAを使用。
- ③FYZ011C-35型は表示灯専用です。

仕 様

- (1) 種別：電源函 (壁掛, 露出型)
- (2) 主電源：AC100V、50/60Hz
- (3) 予備電源：ニッケル・カドミウム蓄電池  
DC24V、容量は別表参照
- (4) 回路電圧：(ベル回路：-12型のみ) DC24V (全波整流)  
(表示灯回路) AC24V、停電時DC24V  
(-12型の場合はPL1, 2, -35型の場合はPL1~6)
- (5) 消費電力：別表参照
- (6) 外部接続機器個数：別表による
- (7) 使用温度範囲：0~40℃
- (8) 使用湿度範囲：20~85% (RH) (結露なきこと)
- (9) 主材：鋼板 t 1.2
- (10) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)  
(マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- (11) 質量：別表参照

FYZ011C-12/35型

電源函, 露出型

外 観 図

発行 第1技術部 設備管理課 縮尺 ㄨ

図番 FYZ6063 ①

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	交流電源灯	4	予備電源試験スイッチ	7	キャビネット		
2	予備電源灯	5	パネル止めネジ				
3	予備電源異常灯	6	パネル				