



(82)

自動試験機能付

無線式
親器

お問い合わせ **NOHMI**
0570-091-333
24時間受付

(8)

【取付ベースを取りはずした状態】

煙式	FSKJ218-C(-J)	熱式	FSLJ008-C
	FSKJ218A-C(-J)		FSLJ008A-C
	FSKJ223-C(-J)		FSLJ013-C
	FSKJ226-C(-J)		FSLJ016-C
	FSKJ228-C-CO		

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	3	「警報停止 / テスト」ボタン	5	本体側電池コネクタ	8	取付ベース	11	電池収納部	14	設置年月記入部
2	煙流入部 兼 音響孔 (内部にスピーカ搭載)		兼表示灯 (3 色表示 L E D)	6	登録ボタン	9	検定型式表示	12	製造銘板	15	登録番号表示 (親器)
			アンテナ (内蔵)	7	消去ボタン	10	親子識別表示	13	検定合格証票	16	引きひも取付用フック

(1) 種別：光電式住宅用防災警報器
(2) 感知方式：煙式（光電式・2種）
(3) 警報方式：音声式（感知元：「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 連動先：「ピーヒューヒュー ○番「火事です」」）
(4) 連動方式：無線式、連動型
(5) 国家検定型式番号：住警第2019～5号
(6) ㊦ 認証番号：001-A14024
(7) 定格：DC3V，400mA
(8) 電源：電池方式（専用リチウム電池）
(9) 電池寿命：約10年 ²
(10) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能） 自動電池切れ警報機能付（手動試験可能） 自動電波異常警報機能付（手動試験可能）
(11) 感度補正機能：自動感度補正機能付
(12) 警報音量：1mにて70dB以上（検定規格） （当社測定値：1mにて約90dB）
(13) 警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
(14) 使用周波数 CH1：426.7125MHz（出荷時設定） CH2：426.7375MHz CH3：426.8125MHz CH4：426.8375MHz
(15) 送信出力：10mW
(16) 電波到達距離：約100m ³ （親器 子器間）
(17) 連動台数：最大16台（親器：1台＋子器：15台）
(18) 外形寸法：φ99mm×25.6mm
(19) 質量：約115g（取付ベース、電池含む）
(20) 使用温度範囲：0～40（結露しないこと）
(21) 復旧方式：自己復旧方式
(22) 主材/色：難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂

(23) 付属品:	取付ベース	: 1個
	取付ネジ (3 .5 × L 2 5 mm)	: 2本
	取付ネジ (3 .5 × L 4 1 mm)	: 2本
	専用リチウム電池	: 1本
	登録番号表示シール	: 1枚
	かんたん登録・設置ガイド	: 1部
	取扱説明書 (保証書付)	: 1部

- 1: 「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
- 2: 使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
- 3: 障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSKJ226-M型 **親器**
住宅用火災警報器〔煙式（光電式・2種）〕
電池式・音声式・無線式連動型

発行	第1技術部警報器管理課	縮尺	Ⅹ
図番	F S K J 8 0 3 9 0		2
能美防災株式会社			