



| 仕 様 | |
|--|---|
| ガスもれ火災警報設備 | |
| (1) 種別 | G型受信機 (都市ガス用) |
| (2) 国検型式番号 | 受第25~8号 |
| (3) 主電源 | AC100V, 50/60Hz |
| (4) 予備電源 | 密閉型蓄電池内蔵 DC24V Q45Ah |
| (5) 回路電圧 | 【表示機回路】DC24V (定電圧) 【制御, 表示回路】DC5V (定電圧) 【蓄電池充電回路】DC48V (半波整流) |
| (6) 消費電力 | 警戒時最大約200VA 作動時最大約220VA |
| (7) ガスもれ検知器用電源 | DC24V, 3A (予備電源: DC24V, 1.65Ah) |
| (8) ガスもれ検知器 | 1個/回線 (中継器接続により、最大9個/回線), 30個/受信機 |
| (9) 標準遅延時間 | ガスもれ時 約40秒 |
| (10) 主音響装置 | 音声警報, 後続再鳴動方式 |
| (11) 使用温度範囲 | 0°C~40°C |
| (12) 使用湿度範囲 | 20~85% (RH) (結露なきこと) |
| (13) 外部配線抵抗 | 往復50Ω以下 |
| (14) 主材 | t 1.6 (本体), t 1.2 (パネル) 鋼板 |
| (15) 仕上 | 焼付塗装 ノーミホホワイト (NW) (マンセルN8.7半ツヤ近似色) |
| (16) 質量 | 約29kg |
| AAPJ004-B34-5~30L ガスもれ受信機 外観図 露出・壁掛型 | |
| 発行 | 第1技術部火報管理課 縮尺 $\frac{1}{2}$ |
| 図番 | AAPJ8283 \diamond |
| 能美防災株式会社 | |

| 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
|-------|----------------------|----|---------------------|-----|-------------------|----|-----|
| 1 | 装置名称 | 21 | デジタル表示灯 (赤) | 30~ | オプションスイッチ灯1~5 (赤) | | |
| 2 | 地区窓 (M11シリーズ) | 22 | この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤) | 34 | オプションスイッチ1~5 | | |
| 3 | 地区灯 | | この機器の音を止めるスイッチ | 35 | 設定/確認スイッチ | | |
| 4 | スイッチ操作部 | 23 | この機器の音 連続停止灯 (赤) | 36 | ↑ (上) スイッチ | | |
| 5 | スイッチカバー | 24 | 保守スイッチ灯 (赤) | 37 | ↓ (下) スイッチ | | |
| 6 | ドライバー錠 (タキゲンC-286-1) | | 保守スイッチ | 38 | ← (左) スイッチ | | |
| 7 | キャビネットパネル | 25 | 一括遮断スイッチ灯 (赤) | 39 | → (右) スイッチ | | |
| 8 | キャビネット本体 | | 一括遮断スイッチ | 40 | 戻るスイッチ | | |
| 9 | 音響孔 | 26 | 総合/ガスもれ試験スイッチ灯 (赤) | 41 | 実行スイッチ灯 (赤) | | |
| 10 | 交流電源灯 (緑[青緑]) | | 総合/ガスもれ試験スイッチ | | 実行スイッチ | | |
| 11 | スイッチ注意灯 (赤) | 27 | 予備電源試験スイッチ灯 (赤) | 42 | ガスもれ検知器用電源 | | |
| 12 | 異常灯 (黄) | | 予備電源試験スイッチ | | | | |
| 13 | 操作無効灯 (赤) | 28 | 遅延解除スイッチ灯 (赤) | | | | |
| 14~18 | 諸表示灯1~5 (赤) | | 遅延解除スイッチ | | | | |
| 19 | ガスもれ灯 (黄) | 29 | ガスもれ代表遮断スイッチ灯 (赤) | | | | |
| 20 | 遅延中灯 (赤) | | ガスもれ代表遮断スイッチ | | | | |