

※1:「I+」「I-」はDC24V(平準), 最大450mA, 表示機以外にも使用可能。
ただし、常時通電する機器に使用不可。詳細は施工説明書を参照。
※2:「DC」「D-」はDC24V(全減), 最大150mA。常時通電する機器に使用可。
※3:メッセージ表示機を複数台接続する場合、通信線(TXA、TXB、RXA、RXB)は送り配線とし、
末端の表示機に終端抵抗(120Ω、1/2W)を取り付ける。
※4:P型インタフェース盤用SOU基板がPCA12971の場合、末端のSOU基板の端子
STXA、STXB間に終端抵抗(120Ω、1/2W)を取り付ける。
PCA12972の場合、末端のSOU基板上のJP1、JP2にジャンパープラグを取り付ける。
端子台への終端抵抗の取り付けは不要。

※5：P型インタフェース盤用SOU基板がPCA12971の場合、接点定格はDC24V，1A。

型 名	感知器 / 防排煙回線數	警報音數
-----	--------------	------

型 名	感知器／防排煙回線數	移 報 點 數
SAPJ006-B1-10L	10／10	25
SAPJ006-B1-20L	20／20	25
SAPJ006-B1-30L	30／30	25

記号	名称	記事
	M C U 基板 (扉裏面)	
LCD	グラフィック液晶	LCD 24型
LAC	交流電源灯	LED 青緑
LOC	スイッチ注意灯	〃
LTRL	翼管灯	〃 赤黄
LPL	翼操作無効灯	〃
LX1~5	諸表示灯	〃
LTJ2	給・他試験スイッチ灯	〃
LTJ3	予備試験スイッチ灯	〃
LK2	蓄機解除/試験スイッチ灯	〃 赤黄
LRA	自動/試験復旧スイッチ灯	〃
LF	防排煙移動遮断スイッチ灯	〃 赤黄
LKS	防排煙連動遮断スイッチ灯	〃 赤黄
LOP1~5	オプションスイッチ灯	〃
LFa~d	連動用感知器灯	〃
LAM	番機中灯	〃 赤黄
LHB	メニュー (保守) スイッチ灯	〃
LIF	ガイダンススイッチ灯	〃 赤黄
LIS	一括遮断スイッチ灯	〃
LKO	防排煙起動/復帰スイッチ灯	〃 赤黄
LSC	設定/確認スイッチ灯	〃
LGO	実行スイッチ	〃 赤黄
LBM	音警停止スイッチ	〃 赤黄
LMB	この機器の音 連続停止 (保守音警停止) 灯	〃 赤黄
LJR	復旧スイッチ	〃 赤黄
LSTJ	昇降・他試験スイッチ	押しボタンスイッチ
STJB	予備電源試験スイッチ	〃
SK	蓄機解除スイッチ	〃
SRA	自動/試験復旧スイッチ	〃
SF	防排煙移動遮断スイッチ	〃
SKS	防排煙連動遮断スイッチ	〃
SOP1~5	オプションスイッチ	〃
SNUB	メニュー (保守) スイッチ	〃
SIF	ガイダンススイッチ	〃
SIS	一括遮断スイッチ	〃
SKO	防排煙起動/復帰スイッチ	〃
SSC	設定/確認スイッチ	〃
SAU	↑ (上) スイッチ	〃
SAD	↓ (下) スイッチ	〃
SAL	← (左) スイッチ	〃
SAR	→ (右) スイッチ	〃
SCA	戻るスイッチ	〃
SGO	実行スイッチ	〃
SBM	この機器の音を止める (音警停止) スイッチ	〃
SR	復旧スイッチ	〃

M C U 基 板 (盤 内)			
L S D	S D カードアクセス中灯	L E D	赤
LTX-LSTX			
LPTX-LHYTX	伝送中灯	L E D	緑
LHTX-LLTX1			
DSW1	ディップスイッチ	8 極	

P S U 基 板 (背 面)			
S	C	電 源 ス イ ッ チ	
S	D	デ ー タ ベ ー ス 設 定 ス イ ッ チ	押しボタンスイッチ
D	B	デ ー タ ベ ー ス 設 定 灯	L E D
L	P	伝 送 中 灯	赤 緑
L	T	//	//
T	X	ヒ ュ ー ズ	6A
F	1	//	10A
F	E	//	1A
F	C	//	2A
F	I	//	

ARF1~10	ARAT	ARFC	アレスタ	
ARI1・3	ARG	ARG3		
AFC	AFA			
ARI2	ARG1・2		バリスタ	

LPU・FLU・SLU (背面)、SOU基板 (P型インターフェイス端子)			
L S T X	伝送中灯 (SOU基板)	L E D	緑
L T X	伝送中灯 (SOU基板以外)	〃	緑
L 1 ~ n	地区灯 (FLU基板上)	〃	赤
ARC	アレスタ (FLU基板上)		
AR1~10	〃		
ARG	〃		
F D C	ヒューズ (SLU基板上)	3A	
S A D	アドレス設定スイッチ (LPU基板以外)	ロータリースイッチ	
S W 1	アドレス設定スイッチ (LPU基板上)	押入ボタンスイッチ	

SAP J006型シリーズ

連動操作盤

総合回路図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 Ⅹ

C801888

能美防災株式会社

